

# Centralini da Palo 2/3 Ingressi - 1/2 Uscite



## TV Digitale Terrestre



Amplificatori da palo fino a 3 ingressi;  
 VHF e UHF separati o con ingresso combo VHF+UHF Log  
 per amplificare segnali provenienti da 2 o 3 antenne TV;  
 Filtro LTE 4G/5G selezionabile  
 Alimentazione 12V in continua tramite tutti i connettori di uscita;  
 Passaggio DC verso preampli o antenne tramite switch on/off  
 Banda UHF con filtro LTE;  
 Regolazione 20 dB separata del guadagno nelle due bande.  
 Disponibili con guadagno 20dB e 30dB

Codice	DPMA2130H	DPMA2220G	DPMA2230H	DPMA220LG	DPMA2230LG	DPMA3130H	DPMA3230H	DPMA3130T
Ingressi	2	2	2	2	2	3	3	3
Tipo Ingressi	1 VHF + 1 UHF	1 VHF + 1 UHF	1 VHF + 1 UHF	1 LOG + 1 UHF	1 LOG + 1 UHF	1 VHF + 2 UHF	1 VHF + 2 UHF	1 VHF + 1 UHF + 1 UHF con Filtro
Banda passante (Filtro 4G)	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz	5-790 MHz
Banda passante (Filtro 5G)	5-694 MHz	5-694 MHz	5-694 MHz	5-694 MHz	5-694 MHz	5-694 MHz	5-694 MHz	---
Guadagno VHF	30 dB	20 dB	30 dB	20 dB	30 dB	30 dB	30 dB	20 dB
Guadagno UHF	30 dB	20 dB	30 dB	20 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
Uscite	1	2	2	2	2	1	2	1
Regolazione	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)	20 dB (separata)
Livello di Uscita	108 dBuV	96 dBuV	104 dBuV	96 dBuV	96 dBuV	108 dBuV	104 dBuV	100 dBuV
Figura di Rumore	< 5dB	< 5dB	< 5dB	< 5dB	< 5dB	< 5dB	< 5dB	< 5dB
Assorbimento max	55 mA	55 mA	55 mA	50 mA	55 mA	55 mA	55 mA	60 mA
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	
Dimensioni	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm	93 x 66 x 21 mm



**DPMA2130H**  
 2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)  
 1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV



**DPMA2220G**  
 2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)  
 2 Uscite, + 20dB, out 96dBuV



**DPMA2230H**  
 2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)  
 2 Uscite, + 30dB, out 104dBuV



DVB-T2 Ready  
 Switch Filtro LTE 4G/5G

Switch DC PASS On/Off  
 su tutti gli ingressi



**DPMA2220LG**  
 2 Ingressi (1 Log + 1 UHF)  
 2 Uscite, + 20dB, out 96dBuV



**DPMA2230LG**  
 2 Ingressi (1 Log + 1 UHF)  
 2 Uscite, + 30dB, out 96dBuV



Livello uscita fino  
 a 108dBuV

Alimentazione DC  
 da tutte le uscite



**DPMA3130H**  
 3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)  
 1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV



**DPMA3230H**  
 3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)  
 2 Uscite + 30dB, out 104dBuV



**DPMA3130T**  
 3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)  
 1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

**DPMA3130T:**  
 con innovativo Filtro Elimina Canale UHF  
 con doppia regolazione (ampiezza e  
 selettività) per sopprimere uno o più canali  
 UHF non desiderati sull'ingresso UHF2;